

Link do produktu: <https://sklep.fargo.krakow.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh8000tra-p-670.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH8000TRA

Cena brutto	10 907,00 zł
Cena netto	8 867,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	TERMIN DOSTAWY DO POTWIERDZENIA
Numer katalogowy	FH8000TRA
Producent	FOGO
Moc max. kVA	7,7
AVR	TAK
Rozrusznik elektryczny	TAK

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH8000TRA



Agregat prądotwórczy **FH 8000 TRA**



Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h
- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm
- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc znamionowa 3~ / 1~	7 kVA (cos ϕ 0,8) / 3,5 kW
Moc maksymalna 3~ / 1~	7,7 kVA (cos ϕ 0,8) / 3,9 kW

Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	100 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	650 mm

Wypożyczenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Przyłącze do automatyki z układem SZR

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
- Automatyka z układem SZR

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji: kwiecień 2019 r.

FARGO SC

ul. Błokowa 23

31-752 Kraków

tel. 12 636 80 83

www.sklep.fargo.krakow.pl
